



EKSELANS BY ITS

MEZCLADORES MM 2 L / MI 2 TS L2

Bajas pérdidas

Paso de corriente en entradas UHF o SAT

Factor de apantallamiento clase A

REFERENCIA		MM 2 L	
Código		041002	
Entradas		VHF	UHF
Frecuencias	MHz	47-230	470-790
Pérdidas de paso	dB	1	1,5
Desacoplo	dB	30	25
Paso de corriente	mA	-	100 mA

REFERENCIA		MI 2 TS L2	
Código		131004	
Entradas		TER	SAT
Frecuencias	MHz	5-694	950-2300
Pérdidas de paso	dB	1	1,5
Desacoplo	dB	30	25
Paso de corriente	mA	-	500



Protección intemperie (opcional)

REFERENCIA		PMM
Código		024001

